

FIRESTORM - информационный лист

Производитель:

EASYPYRO LTD

90 Giles St

Edinburgh

EH6 6BZ

United Kingdom

Номер НДС:

GB 985 4272 80

Регистрационный номер:

SC384874

Элек. почта:

sales@easypyro.com

Передатчик:

Номер модели:

F-TX2

Тип модуляции:

RF радио, ASK, 433,92МГц

Программирование:

Пользовательское кодирование

Шифрование данных:

24-битный рандомный код

Двунаправленный:

1 обмен в секунду / длина 860 мкс

Кнопки:

Цифровые 1, 2, 3 ... Алфавитные А,В,С ...

Мощность выходного сигнала:

10мВт (10 дБм)

Дальность действия:

400 метров

Источник питания:

4x 1.5В AA

Рабочая температура:

-20°C to 40°C

Антенна:

SMA 1.4 Wave Whip / Отвинчивается для удаления

Материал корпуса:

Пластмассовый корпус

Размер:

221 x 191 x 99 мм

Сертификат:

Соответствует законодательным стандартам CE

Передатчик:

Номер модели:

F-TX1

Тип модуляции:

RF радио, ASK, 433,92МГц

Программирование:

Пользовательское кодирование

Шифрование данных:

24-битный рандомный код

Двунаправленный:

1 обмен в секунду / длина 860 мкс

Кнопки:

Цифровые 1, 2, 3 ... Алфавитные А,В,С ...

Мощность выходного сигнала:

10мВт (10 дБм)

Дальность действия:

400 метров

Источник питания:

2x 1.5В AA

Рабочая температура:

-20°C to 40°C

Антенна:

SMA 1.4 Wave Whip / Отвинчивается для удаления

Материал корпуса:

Пластмассовый корпус + Резиновая защита

Размер:

145 x 88 x 30 мм

Сертификат:

Соответствует законодательным стандартам CE

Приёмник :

Номер модели:

F-RX36

Тип модуляции:

RF радио, ASK, 433,92МГц

Программирование:

Пользовательское кодирование

Шифрование данных:

24-битный рандомный код

Двунаправленный:

1 обмен в секунду / длина 860 мкс

Каналы зажигания:

36

Источник питания:

2x 9В-AA-Батарейка крона / 12-24В Выход

Пусковой ток:

6 А на канал зажигания / 20 Ом на канал зажигания / общий ток < 30 А

Ток в тестовом режиме:

0.00034 А = 0.34 мА = 340 мкА

Наименьший интервал:

0 мс, может зажигать каналы вместе, находясь в режиме сценария

Рабочая температура:

-20°C to 40°C

Антенна:

SMA 1.4 Wave Whip / Отвинчивается для удаления

Материал корпуса:

Пластмассовый корпус

Размер:

270 x 250 x 120 мм

Сертификат:

Соответствует законодательным стандартам CE

Приёмник :

Номер модели:	F-RX18
Тип модуляции:	RF радио, ASK, 433,92МГц
Программирование:	Пользовательское кодирование
Шифрование данных:	24-битный рандомный код
Двунаправленный:	1 обмен в секунду / длина 860 мкс
Каналы зажигания:	18
Источник питания:	2x 9В-AA-Батарейка крона / 18-24В выход
Пусковой ток:	6 А на канал зажигания / 20 Ом на канал зажигания / общий ток < 30 А
Ток в тестовом режиме:	0.00034 А = 0.34 мА = 340 мкА
Наименьший интервал:	0 мс, может зажигать каналы вместе, находясь в режиме сценария
Рабочая температура:	-20°C to 40°C
Антенна:	SMA 1.4 Wave Whip / Отвинчивается для удаления
Материал корпуса:	Пластмассовый корпус
Размер:	221 x 191 x 99 мм
Сертификат:	Соответствует законодательным стандартам CE

Приёмник :

Номер модели:	F-RX6
Тип модуляции:	RF радио, ASK, 433,92МГц
Программирование:	Пользовательское кодирование
Шифрование данных:	24-битный рандомный код
Двунаправленный:	1 обмен в секунду / длина 860 мкс
Каналы зажигания:	6
Источник питания:	2x 9В-AA-Батарейка крона / 18В
Пусковой ток:	6 А на канал зажигания / 20 Ом на канал зажигания / общий ток < 30 А
Ток в тестовом режиме:	0.00034 А = 0.34 мА = 340 мкА
Наименьший интервал:	0 мс, может зажигать каналы вместе, находясь в режиме сценария
Рабочая температура:	-20°C to 40°C
Антенна:	SMA 1.4 Wave Whip / Отвинчивается для удаления
Материал корпуса:	Алюминиево-пластиковый корпус
Размер:	120 x 78 x 27 мм
Сертификат:	Соответствует законодательным стандартам CE

Приёмник :

Номер модели:	F-RX1
Тип модуляции:	RF радио, ASK, 433,92МГц
Программирование:	Пользовательское кодирование
Шифрование данных:	24-битный рандомный код
Двунаправленный:	1 обмен в секунду / длина 860 мкс
Каналы зажигания:	1
Источник питания:	1x 9В-AA-Батарейка крона / 9В
Пусковой ток:	6 А на канал зажигания / 20 Ом на канал зажигания / общий ток < 30 А
Ток в тестовом режиме:	0.00034 А = 0.34 мА = 340 мкА
Наименьший интервал:	0 мс, может зажигать каналы вместе, находясь в режиме сценария
Рабочая температура:	-20°C to 40°C
Антенна:	SMA 1.4 Wave Whip / Отвинчивается для удаления
Материал корпуса:	Алюминиево-пластиковый корпус
Размер:	80 x 54 x 23 мм
Сертификат:	Соответствует законодательным стандартам CE

Аудиоплеер:

Номер модели:	F-AP1
Тип модуляции:	RF радио, ASK, 433,92МГц
Программирование:	Пользовательское кодирование
Шифрование данных:	24-битный рандомный код
Двунаправленный:	1 обмен в секунду / длина 860 мкс
Кнопки:	Цифровые 1, 2, 3 ... Алфавитные А,В,С ...
Мощность выходного сигнала:	10мВт (10 дБм)
Дальность действия:	400 метров
Источник питания:	4x 1.5В AA / 9В выход
Разъемы:	1x USB / 2x XLR / 1x наушники
Музыкальный формат:	mp3 файлы - CBR Постоянный битрейт
Рабочая температура:	-20°C to 40°C
Антенна:	SMA 1.4 Wave Whip / Отвинчивается для удаления
Материал корпуса:	Пластмассовый корпус
Размер:	221 x 191 x 99 мм
Сертификат:	Соответствует законодательным стандартам CE

Секвенсер:

Номер модели:	F-SEQ36
Шифрование данных:	24-битный рандомный код
Кнопки:	Цифровые 1, 2, 3 ... Алфавитные А,В,С ...
Источник питания:	2 x 12 В SLA аккумулятор / 24 В выход / макс. 6 А на канал зажигания
Рабочая температура:	-20°C to 40°C
Материал корпуса:	Пластмассовый корпус
Размер:	270 x 250 x 120 мм
Сертификат:	Соответствует законодательным стандартам CE

Секвенсер:

Номер модели:	F-SEQ18
Шифрование данных:	24-битный рандомный код
Кнопки:	Цифровые 1, 2, 3 ... Алфавитные А,В,С ...
Источник питания:	2 x 12 В SLA аккумулятор / 24 В выход / макс. 6 А на канал зажигания
Рабочая температура:	-20°C to 40°C
Материал корпуса:	Пластмассовый корпус
Размер:	221 x 191 x 99 мм
Сертификат:	Соответствует законодательным стандартам CE

Date: 01/4/2021